



<http://mordomus.com/mordomus/docs/ithink/iDI32.pdf>



iDI32 - 32ch Digital Input

Features:

- 32 digital inputs;
- reads 3 types of clicks;
- reads security equipment (PIR, Gas, Fire detectors);
- reads status switches (open/ closed);
- reads S0 impulse outputs of meters (up to 4 inputs);
- MDiBus interface;
- DIN Rail Distribution Board mounting.

Applications:

- Reading of push-buttons, switches, detectors and meters with S0 interface.

Specifications:

Power supply voltage: 15VDC;

Consumption: 35mA nominal @ 15VDC;

Storage temperature: -10°C a 60°C;

Operating temperature: 10°C a 50°C;

Maximum humidity: 80% non-condensing;

Input specifications:

- **Nominal voltage at the inputs:** 5VDC low voltage;
- **Maximum permissible resistance of the contacts connected to the inputs :**50Ω.

Physical Specifications:

Dimensions: 157mm X 90mm X 70mm DIN rail mounting (9 modules);

Protection degree: IP20, for indoor use;

Self-extinguishing plastic box UL-94 V0;

Compatibility:

Compatibility with iThink module: V1.0 or higher.

Compatibility with Mordomus software: Mordomus iThink V2017 or higher.

⚠ATTENTION:

- ✘ Never open the housing.
- ✘ Never remove the circuit board from its housing.
- ✘ Never crimp or cut cables while they are connected to powered equipment.
- ✘ The module is not provided with additional protection against short circuit, therefore it is recommended to use a power supply with the correct specifications.
- ✘ Mordomus shall not be liable for any damages resulting from the use of our equipment outside the specifications and/or for a purpose other than that intended.
- ✘ When using a low cross section cable there might be voltage drops that could force the module into under-voltage protection mode.
- ✘ Do not connect power supplies with an output current greater than 4A.

- ✘ The power supply shall never be connected to the modules at the extremities of the bus as in [figure 2](#).
- ✘ Do not connect any voltage sources to the inputs of the iDI32.
- ✔ Only connect potential free contacts to the inputs of the iDI32.
- ✔ The power supply shall be connected to a central module in order to distribute the power to the remaining modules. For larger installations add as many power supplies as required, always respecting a uniform distribution. View [Figure 3](#).

Overview:

- 1 MdiBus In connector
- 2 MdiBus Out connector
- 3 Power Supply IPSE154 (15V 4A)
- 4 Digital inputs
- 5 Power supply connector 15VDC 2,1x5,5mm
- 6 Addressing Button

Connections:

Cross Section of MDiBus + input conductors: CAT 6 UTP

Connection table - refer to [image 1](#), nr. 4 :

Number	Function	Number	Function
1	Ch1 Digital IN	21	Ch17 Digital IN
2	Ch2 Digital IN	22	Ch18 Digital IN
3	Ch3 Digital IN	23	Ch19 Digital IN
4	Ch4 Digital IN	24	Ch20 Digital IN
5	GND	25	GND
6	Ch5 Digital IN	26	Ch21 Digital IN
7	Ch6 Digital IN	27	Ch22 Digital IN
8	Ch7 Digital IN	28	Ch23 Digital IN
9	Ch8 Digital IN	29	Ch24 Digital IN
10	GND	30	GND
11	Ch9 Digital IN	31	Ch25 Digital IN
12	Ch10 Digital IN	32	Ch26 Digital IN
13	Ch11 Digital IN	33	Ch27 Digital IN
14	Ch12 Digital IN	34	Ch28 Digital IN
15	GND	35	GND
16	Ch13 Digital IN	36	Ch29 Digital IN /Meter
17	Ch14 Digital IN	37	Ch30 Digital IN /Meter
18	Ch15 Digital IN	38	Ch31 Digital IN /Meter
19	Ch16 Digital IN	39	Ch32 Digital IN /Meter
20	GND	40	GND

MDiBus connection: To connect the module to the MDiBus a CAT 6 UTP cable with RJ45 connectors according to EIA568A or EIA568B standards must be used.

15VDC Power supply: It is recommended to use the *IPSE154* power supply. The iDI32 module can source its power from other nearby modules through the MDiBus cable.

Input connection: The interconnection between iDI32 and the input devices is exemplified in [image 1](#). The impulse output of meters can only be connected to the inputs Ch29, Ch30, Ch31 and Ch32.

Enrollment:

To enroll the iDI32 module proceed as follows:

1. Make sure that the iDI32 is powered by a suitable power supply **3** and connected to the MdiBus **1**
2. In the Mordomus software access the menu **Configurations** and access the sub-menu **Modules/Addresses**.
3. On the iDI32, press and hold the addressing button **6** for at least 1sec. The green LED will blink slowly until the addressing is complete.
4. The iDI32 should be added automatically to the list and the green LED should stop blinking.

iTypes of digital input clicks: A single click is performed by pressing the button connected to the corresponding digital input briefly (approx. 1/10 second). A double click is performed by pressing the button briefly (approx. 1/10 second) twice. A long click is performed by pressing the button for longer than 1 second.

iInputs set for detector reading (movement, gas, etc.) are limited to one event/detection every 20 seconds. After an event, no other events will be detected for 20 seconds on this input.

iThe input type of each channel as well as other parameters can be defined in the Mordomus Software by selecting the desired input in **Configurations, Modules/Addresses**.

Reset: To perform a reset to the module, interrupt the 15VDC power supply for 5 seconds.

LED codes:

Green LED ON: Module powered and enrolled to software;

Red LED ON: Module powered and not enrolled to software;

Green and Red LEDs blinking simultaneously: Under-voltage protection mode. Power supply voltage is too low;

Green LED blinking continuously: Module awaiting address definition;

Red LED flashing: Module sending/receiving data.

Note: The light of the green and red LEDs is visible through the grid of the plastic enclosure.



This product complies with the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

RoHS

This product conforms with the EU Directive 2011/65, regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electric and electronic devices.



For EU countries only. All old electrical and electronic devices must be separated from normal household waste and disposed of at designated facilities. For further information contact your local authorities, waste disposal office or the shop where you bought the device.

<http://mordomus.com/mordomus/docs/ithink/iDI32.pdf>



iDI32 - 32 entradas digitais

Características:

- 32 entradas digitais;
- leitura de 3 tipos de cliques;
- leitura de equipamento de segurança (detetores PIR, Gás, Fumo);
- leitura de interruptores de status (aberto/ fechado);
- leitura de impulsos de contadores S0 (até 4 entradas);
- Interface MdiBus;
- Montagem em calha DIN.

Aplicações:

- Leitura de teclas, interruptores, sensores e contadores com interface S0.

Especificações:

Tensão de Alimentação: 15VDC;

Consumo: 35mA nominal @ 15VDC;

Temperatura Armazenamento: -10°C a 60°C;

Temperatura Funcionamento: 10°C a 50°C;

Humidade máxima: 80%, sem condensação;

Especificações das Entradas:

- **Tensão nominal nas entradas:**
 - **Digitais:** 5VDC Baixa tensão;
- **Resistência máxima admissível dos contactos ligados a entrada:** 50Ω.

Especificações Físicas:

Dimensão: 157mm X 90mm X 70mm, fixação em calha DIN (9 módulos);

Grau de Proteção: IP20, para uso no interior.

Caixa em plástico auto extingüível UL-94 V0;

Compatibilidade:

Compatibilidade com o módulo iThink: V1.0 ou superior.

Compatibilidade com Software Mordomus: Mordomus iThink V2017 ou superior.



ATENÇÃO:

- ✗ Nunca abrir a caixa de suporte de calha DIN.
- ✗ Nunca remover a placa de circuito impresso da caixa.
- ✗ Nunca cravar fichas ou cortar os cabos enquanto estes estiverem conectados a equipamentos alimentados.
- ✗ Os módulos não são providos de proteção adicional contra curto circuito, recomenda-se por isso o uso de fontes de alimentação com as especificações corretas.
- ✗ A Mordomus não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso dos nossos equipamentos

fora das especificações e/ou para uma finalidade diferente da prevista.

- ✗ O uso de cabo de baixa secção provoca quedas de tensão o que poderá ativar a proteção de subtensão do módulo.
- ✗ Nunca conectar fontes de alimentação com saída superior a 4A.
- ✗ Não conectar quaisquer fontes de tensão nas entradas do iDI32.
- ✗ A fonte de alimentação nunca deverá ser conectado nos módulos nos extremos do bus. Ver [imagem 2](#).
- ✓ Ligar somente contactos livres de potencial nas entradas do iDI32.
- ✓ A fonte de alimentação deverá ser ligada num módulo central de forma a distribuir a alimentação para os restantes módulos. Para instalações maiores adicionar mais fontes de alimentação quantas necessário, respeitando sempre uma distribuição uniforme. Ver [imagem 3](#).

Visão geral:

- 1 Ficha MdiBus In
- 2 Ficha MdiBus Out
- 3 Fonte alimentação iPSE154 (15V 4A)
- 4 Entradas digitais
- 5 Ficha para fonte alimentação 15VDC 2,1x5,5mm
- 6 Tecla de endereçamento

Ligação:

Secção e especificação dos condutores do Circuito de MdiBus + entradas: Cabo CAT 6 UTP

Tabela de Ligações – ver [imagem 1](#), nº. 4:

Nº	Função	Nº	Função
1	Ch1 Entrada Digital	21	Ch17 Entrada Digital
2	Ch2 Entrada Digital	22	Ch18 Entrada Digital
3	Ch3 Entrada Digital	23	Ch19 Entrada Digital
4	Ch4 Entrada Digital	24	Ch20 Entrada Digital
5	GND	25	GND
6	Ch5 Entrada Digital	26	Ch21 Entrada Digital
7	Ch6 Entrada Digital	27	Ch22 Entrada Digital
8	Ch7 Entrada Digital	28	Ch23 Entrada Digital
9	Ch8 Entrada Digital	29	Ch24 Entrada Digital
10	GND	30	GND
11	Ch9 Entrada Digital	31	Ch25 Entrada Digital
12	Ch10 Entrada Digital	32	Ch26 Entrada Digital
13	Ch11 Entrada Digital	33	Ch27 Entrada Digital
14	Ch12 Entrada Digital	34	Ch28 Entrada Digital

15	GND	35	GND
16	Ch13 Entrada Digital	36	Ch29 Entrada Digital / Contador
17	Ch14 Entrada Digital	37	Ch30 Entrada Digital / Contador
18	Ch15 Entrada Digital	38	Ch31 Entrada Digital / Contador
19	Ch16 Entrada Digital	39	Ch32 Entrada Digital / Contador
20	GND	40	GND

Ligação do MdiBus: Para a ligação do MdiBus deve ser utilizado cabo CAT 6 UTP com conectores RJ45 segundo as normas EIA568A ou EIA568B.

Ligação da alimentação 15VDC: Recomenda-se o uso da fonte de alimentação *iPSE154*. O módulo iDI32 poderá usar a alimentação proveniente de outros módulos próximos através do cabo MdiBus.

Ligação das entradas: As interligações entre o iDI32 e os dispositivos são exemplificadas na [imagem 1](#). As saídas de impulsos de contadores só podem ser conectados nas entradas Ch29, Ch30, Ch31 e CH32.

Endereçamento:

Para endereçar o módulo iDI32 proceda da seguinte forma:

1. Verificar se se o iDI32 está ligado a uma fonte de alimentação 15VDC **3** e se está ligado ao MdiBus **1** e **2**.
2. No software Mordomus aceder a ao menu **Configurações** e ao sub-menu **Módulos/Endereços**.
3. No iDI32 premir e manter premida a tecla endereçamento **6** por pelo menos um segundo.
4. O iDI32 é adicionado automaticamente à lista na consola Mordomus e o led verde deixa de estar intermitente.

i **Tipos de cliques nas entradas digitais:** Um clique é efetuado pressionando o botão ligado a correspondente entrada digital brevemente (aprox. 1/10 segundo). Um duplo clique é feito pressionando o botão duas vezes brevemente (aprox. 1/10 segundo). Um clique contínuo é feito pressionando o botão durante mais de 1 segundo.

i As entradas definidas para a leitura de Sensores (movimento, gás, etc.) estão limitadas a um evento/deteção a cada 20 segundos. Após um evento não serão detetados outros eventos nesta entrada durante 20 segundos.

i O tipo de entrada de cada canal assim como outros parâmetros podem ser definidos ao selecionar o canal em causa no Software Mordomus em **Configurações, Módulos/Endereços**.

Reset: Para efetuar um reset ao módulo interrompa a alimentação 15VDC durante 5 segundos.

Código de LEDs:

LED verde aceso: Módulo alimentado e registado no software;

LED vermelho aceso: Módulo alimentado e não registado no software;

LEDs verde e vermelho intermitente simultaneamente: Proteção de subtensão. Módulo com tensão de alimentação insuficiente;

LED verde intermitente continuamente: Módulo a aguardar endereço;

LED vermelho intermitente: Módulo a enviar/receber dados.

Nota: A luz dos LEDs, verde e vermelho, é visível através das ranhuras da caixa do módulo.



Este produto está em conformidade com a Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE.

RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva 2011/65/EU, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos.



Para estados UE. Os aparelhos elétricos e eletrónicos usados não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico, devendo ser entregues nos pontos de recolha oficiais. Para mais informações, dirija-se à sua Câmara Municipal, ao serviço de recolha de lixo ou ao estabelecimento onde adquiriu o produto.

<http://mordomus.com/mordomus/docs/iThink/iDI32.pdf>



iDI32 - 32 entradas digitales

Características:

- 32 entradas digitales;
- lectura de 3 tipos de cliques;
- lectura de equipos de seguridad (detetores PIR, Gas, Humo);
- lectura de interruptores de estado (abierto / cerrado);
- lectura de impulsos de contadores S0 (hasta 4 entradas);
- MdiBus interface;
- Montaje en tablero de distribución de riel DIN.

Aplicaciones:

- Lectura de teclas, interruptores, sensores y contadores con interfaz S0.

Especificaciones:

Voltaje de alimentación: 15VDC;
Consumo: 35mA nominal @ 15VDC;
Temperatura Almacenamiento: -10°C a 60°C;
Temperatura Funcionamiento: 10°C a 50°C;
Humedad máxima: 80%, sin condensación;

Especificaciones de Entradas:

Voltaje nominal en las entradas: 5VDC Baja Tensión;
Resistencia máxima admisible en contactos conectados en entrada: 50Ω.

Especificaciones Físicas:

Dimensiones: 157mm X 90mm X 70mm, Montaje en riel DIN (9 módulos);
Grado de Protección: IP20, para uso en interior.
 Caja en plástico auto extingible UL-94 V0;

Compatibilidad:

Compatibilidad con Módulos iThink: V1.0 o superior.
Compatibilidad con Software Mordomus: Mordomus iThink V2017 o superior.

⚠ ATENCIÓN:

- ✗ Nunca retirar la tapa del módulo DIN.
- ✗ Nunca retire la placa de circuito de su caja.
- ✗ Nunca enchufar las clavijas o cortar los cables mientras estén conectados a equipos alimentados.
- ✗ Los módulos no están provistos de protección adicional contra cortocircuito, por lo que se recomienda el uso de fuentes de alimentación con las especificaciones correctas.
- ✗ Mordomus no se responsabiliza por cualquier daño resultante del uso de nuestros equipos fuera de las especificaciones y/o para un propósito diferente al previsto.
- ✗ El uso del cable de baja sección transversal puede provocar caídas de tensión que colocan al módulo en modo de protección. Esto indica que la alimentación es insuficiente.

- ✗ Nunca conectar los alimentadores con una salida superior a 4A.
- ✗ No conectar ninguna fuente de tensión en las entradas de iDI32.
- ✗ El alimentador nunca debe conectarse a los módulos en los extremos del bus. [Imagen 2.](#)
- ✓ Conectar solamente contactos libres de potencial en las entradas del iDI32.
- ✓ La fuente de alimentación debe conectarse a un módulo central para distribuir la alimentación a los demás módulos. Para instalaciones más grandes agregar más fuentes de alimentación como sea necesario, respetando siempre una distribución uniforme. [Imagen 3.](#)

Visión general:

- 1 Conector MdiBus In
- 2 Conector MdiBus Out
- 3 Fuente de alimentación iPSE154 (15V 4A)
- 4 Entradas digitales
- 5 Conector de la fuente de alimentación 15VDC 2,1x5,5mm
- 6 Botón de direccionamiento

Conexiones:

Sección transversal de los conductores MdiBus + entradas: CAT 6 UTP

Tabla de Conexiones ver [imagen 1](#), n.º **4:**

Nº	Función	Nº	Función
1	Ch1 Entrada Digital	21	Ch17 Entrada Digital
2	Ch2 Entrada Digital	22	Ch18 Entrada Digital
3	Ch3 Entrada Digital	23	Ch19 Entrada Digital
4	Ch4 Entrada Digital	24	Ch20 Entrada Digital
5	GND	25	GND
6	Ch5 Entrada Digital	26	Ch21 Entrada Digital
7	Ch6 Entrada Digital	27	Ch22 Entrada Digital
8	Ch7 Entrada Digital	28	Ch23 Entrada Digital
9	Ch8 Entrada Digital	29	Ch24 Entrada Digital
10	GND	30	GND
11	Ch9 Entrada Digital	31	Ch25 Entrada Digital
12	Ch10 Entrada Digital	32	Ch26 Entrada Digital
13	Ch11 Entrada Digital	33	Ch27 Entrada Digital
14	Ch12 Entrada Digital	34	Ch28 Entrada Digital
15	GND	35	GND
16	Ch13 Entrada Digital	36	Ch29 Entrada Digital / Contador
17	Ch14 Entrada Digital	37	Ch30 Entrada Digital / Contador
18	Ch15 Entrada Digital	38	Ch31 Entrada Digital / Contador
19	Ch16 Entrada Digital	39	Ch32 Entrada Digital / Contador
20	GND	40	GND

Conexión de MdiBus: Para la conexión de MdiBus debe ser utilizado cable CAT 6 UTP con conectores RJ45 siguiendo las normas EIA568A o EIA568B.

Conexión de alimentación 15VDC: Se recomienda el uso de la fuente de alimentación *iPSE154*. El módulo iDI32 podrá usar la alimentación proveniente de otros módulos próximos a través del cable MdiBus.

Conexión de las entradas: La interconexión entre iDI32 y los dispositivos de entrada se ejemplifica en la [imagen 1](#). La salida de impulso de los medidores solo se puede conectar a las entradas Ch29, Ch30, Ch31 y Ch32.

Direccionamiento:

Para direccionar el módulo iDI32 proceda de la siguiente forma:

1. Asegúrese de que el iDI32 esté alimentado por una fuente de alimentación **3** y conectado al MdiBus **1 2**
2. En el software Mordomus acceda al menú **Configuraciones** y acceso al submenú **Módulos / Direcciones**.
3. En el iDI32, mantenga presionado el botón de direccionamiento **6** durante al menos 1 seg. El LED verde parpadeará lentamente hasta el direccionamiento está completo.
4. El iDI32 se debe agregar automáticamente a la lista y el LED verde debería dejar de parpadear.

i **Tipos de clics de entrada digital:** Un clic es realizado presionando brevemente el botón conectado a la entrada digital correspondiente (aprox. 1/10 segundo). Un doble clic se realiza pulsando la tecla botón brevemente (aprox. 1/10 segundo) dos veces. Un clic largo es realizado presionando el botón durante más de 1 segundo.

i Las entradas definidas para la lectura de Sensores (movimiento, gas, etc.) están limitadas a un evento/detección a cada 20 segundos. Después de un evento no serán detectados otros eventos durante 20 segundos en esta entrada.

i El tipo de entrada de cada canal, así como otros parámetros, se pueden definir en el software Mordomus seleccionando la entrada deseada en **Configuraciones, Módulos / Direcciones**.

Reset: Para realizar un reset al módulo interrumpa la alimentación 15VDC por 5 segundos.

Código de LEDs:

LED verde encendido: Módulo alimentado y registrado en el software;
LED rojo encendido: Módulo alimentado y no registrado en el software;
LEDs verde y rojo parpadeo simultáneo: Módulo con voltaje de alimentación insuficiente;
LED verde parpadeo continuamente: Módulo guardando dirección;

LED rojo parpadeando: Módulo enviando/recibiendo datos.

Nota: La luz de los LED, verde y rojo, es visible a través de las ranuras de la caja del módulo.



Este producto cumple con la Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE.

RoHS

Este producto cumple con la Directiva de la UE 2011/65, en relación con la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos.



Para estados UE. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben eliminarse aparte de la basura doméstica en los centros municipales previstos para ello. Para obtener más información, consulte a la administración municipal, al departamento de eliminación de residuos o al comercio donde adquirió el producto.

<http://mordomus.com/mordomus/docs/ithink/iDI32.pdf>



iDI32 – 32 canaux entrées numériques

Caractéristiques:

- 32 entrées numériques;
- lit 3 types de clics;
- lit l'équipement de sécurité (détecteurs de mouvement, de gaz, d'incendie);
- lit les commutateurs d'état (ouvert / fermé);
- lit les sorties d'impulsions S0 des compteurs (jusqu'à 4 entrées);
- Interface MdiBus;
- Montage sur tableau de distribution sur rail DIN.

Applications:

- Lecture de boutons, interrupteurs, capteurs et compteurs avec interface S0.

Spécifications:

Alimentation: 15VDC;

Consommation: 35mA nominal @ 15VDC;

Température Stockage: -10°C à 60°C;

Température Fonctionnement: 10°C à 60°C;

Humidité Maximale: 80%, sans condensation;

Spécifications des Entrées:

- Tension nominale aux entrées: 5VDC Basse tension;
- Résistance maximale admissible des contacts connectés à l'entrée: 50Ω.

Spécifications physiques:

Dimension: 157mm X 90mm X 70mm, fixation em rail DIN (9 modules);

Degré de protection: IP20, pour une utilisation en

intérieur.

Boîte en plastique auto-extinguible UL-94 V0;

Compatibilité:

Compatibilité avec le module iThink: V1.0 ou supérieur.

Compatibilité avec le Logiciel Mordomus: Mordomus iThink V2017 ou supérieur.

⚠ ATTENTION:

- ✗ N'ouvrez jamais le boîtier de support de rail DIN.
- ✗ Ne retirez jamais le circuit imprimé de son boîtier.
- ✗ Ne coupez jamais les câbles lorsqu'ils sont connectés à un équipement alimenté.
- ✗ Les modules ne sont pas équipés d'une protection supplémentaire contre les courts-cuits, il est donc recommandé d'utiliser des alimentations avec les spécifications correctes.
- ✗ Mordomus ne sera pas responsable des dommages résultant de l'utilisation de nos équipements em

dehors des spécifications et/ou à des fins autres que celles prévues.

- ✗ L'utilisation de faible section de câble provoque des gouttes de tension qui peuvent mettre le module en mode de protection avec une tension d'alimentation insuffisante.

- ✗ Ne jamais connecter les alimentations avec une sortie supérieure à 4A.

- ✗ Ne connectez aucune source de tension aux entrées iDI32.

- ✗ L'alimentation ne doit jamais être connectée aux modules aux extrémités du bus. [Image 2](#).

- ✓ Connectez uniquement des contacts libres de potentiel aux entrées iDI32.

- ✓ L'alimentation doit être connectée à un module central afin de répartir le courant entre les modules restants. Pour les installations plus grandes, ajoutez autant de blocs d'alimentation que nécessaire, en respectant toujours une distribution uniforme. [Image 3](#).

Vue d'ensemble:

- 1 Connecteur MdiBus In
- 2 Connecteur MdiBus Out
- 3 Bloc d'alimentation iPSE154 (15V 4A)
- 4 Entrées numériques
- 5 Connecteur bloc d'alimentation 15VDC 2,1x5,5mm
- 6 Bouton d'adressage

Connexions:

Section et spécifications des conducteurs du Circuit MdiBus + Entrées: Câbles CAT 6 UTP

Panneau de Connexion voir la figure 1, nr. 4 :

Nr.	Fonction	Nr.	Fonction
1	Ch1 Entrée numérique	21	Ch17 Entrée numérique
2	Ch2 Entrée numérique	22	Ch18 Entrée numérique
3	Ch3 Entrée numérique	23	Ch19 Entrée numérique
4	Ch4 Entrée numérique	24	Ch20 Entrée numérique
5	GND	25	GND
6	Ch5 Entrée numérique	26	Ch21 Entrée numérique
7	Ch6 Entrée numérique	27	Ch22 Entrée numérique
8	Ch7 Entrée numérique	28	Ch23 Entrée numérique
9	Ch8 Entrée numérique	29	Ch24 Entrée numérique
10	GND	30	GND
11	Ch9 Entrée numérique	31	Ch25 Entrée numérique
12	Ch10 Entrée numérique	32	Ch26 Entrée numérique
13	Ch11 Entrée numérique	33	Ch27 Entrée numérique
14	Ch12 Entrée numérique	34	Ch28 Entrée numérique

15	GND	35	GND
16	Ch13 Entrée numérique	36	Ch29 Entrée numérique / Compteur
17	Ch14 Entrée numérique	37	Ch30 Entrée numérique / Compteur
18	Ch15 Entrée numérique	38	Ch31 Entrée numérique / Compteur
19	Ch16 Entrée numérique	39	Ch32 Entrée numérique / Compteur
20	GND	40	GND

MdiBus reliure: Pour la liaison MdiBus doit être utilisé câble CAT 6 UTP avec des connecteurs RJ45 selon les normes EIA568A ou EIA568B.

Connexion électrique 15VDC: Il est recommandé d'utiliser les blocs d'alimentation *iPSE154*. Le module iDI32 peut utiliser l'énergie d'autres modules proches via le câble MdiBus.

Connexion des entrées: Les interconnexions entre l'iLO88 et les périphériques sont illustrées à la [figure 1](#). La sortie impulsionnelle des compteurs ne peut être connectée qu'aux entrées Ch29, Ch30, Ch31 et Ch32.

Adressage:

Pour inscrire le module iDI32, procédez comme suit:

1. Assurez-vous que l'iDI32 est alimenté par une source d'alimentation appropriée **3** et connecté au

MdiBus. **1 2**.

2. Dans le logiciel Mordomus, accédez au menu **Configurations** et accédez au sous-menu **Modules / Adresses**.

3. Sur l'iDI32, maintenez le bouton d'adressage **6**

enfoncé pendant au moins 1 seconde. Le voyant vert clignotera lentement jusqu'à ce que l'adressage soit terminé.

4. L'iDI32 doit être ajouté automatiquement à la liste et le voyant vert doit cesser de clignoter.

i Types de clics d'entrée numérique: Un simple clic est effectué en appuyant brièvement sur la touche connectée à l'entrée numérique correspondante (environ 1/10 de seconde). Un double clic est effectué en appuyant deux fois brièvement sur le bouton (environ 1/10 de seconde). Un clic long est effectué en appuyant sur le bouton pendant plus d'une seconde.

i Les entrées réglées pour la lecture du détecteur (mouvement, gaz, etc.) sont limitées à un événement / détection toutes les 20 secondes. Après un événement, aucun autre événement ne sera détecté pendant 20 secondes sur cette entrée.

i Le type d'entrée de chaque canal ainsi que d'autres paramètres peuvent être définis dans le logiciel Mordomus en

sélectionnant l'entrée souhaitée dans **Configurations, Modules / Adresses**.

Réinitialiser: Pour le réinitialiser le module, arrêtez l'alimentation 15VDC pendant 5 secondes.

Code leds:

LED verte allumée: module alimenté et enregistré sur le logiciel;

LED rouge allumée: module alimenté et non enregistré sur le logiciel;

Clignotement des LED vert et rouge simultanément: Mode de protection. Module avec tension d'alimentation insuffisante;

LED vert clignotant continuellement: Module à attendre l'adresse;

LED rouge clignotant: Module pour envoyer / recevoir des données.

Note: Les lumières LEDs, vertes et rouges, sont visibles à travers les fentes dans le boîtier du module.



Ce produit est conforme à la directive relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30 / UE.

RoHS

Ce produit est conforme à la directive européenne 2011/65 concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.



Pour les états de l'UE.

Tous les appareils électriques et électroniques doivent être éliminés séparément des ordures ménagères et remis aux points de collecte prévus par les autorités publiques. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, la déchetterie ou le centre de récupération le plus proche de chez vous ou encore le magasin où vous avez acheté le produit.

<http://mordomus.com/mordomus/docs/ithink/iDI32.pdf>

